

3 Φ

三相電源



AVR

$\pm 1\%$

穩壓率



守護神

5K-20KVA
自動穩壓器



CE 認證通過

應用環境和設備



數據中心

辦公室電子設備



工廠或工業機房

高科技電子廠房

UPSMON Pro

軟體監控



- APP智慧遠端監控
- 可由軟體設定開 / 關機
- 裝置顯示UPS及電力運作狀態
- 緊急告警、事件排程

科風守護神系列穩壓器，高頻產品設計架構，加上採用穩壓度高的線性穩壓模式，將浮動電壓轉換為穩定電壓，提供安全電壓於連接重要設備。

連接守護神即可安全守護您的設備

完美
穩壓



穩定
守護

電
源
守

源
穩
護

壓
神

- AVR自動穩壓系統
- 穩壓率正負1%
- IGBT技術應用
- 三相電源輸出
- EMI、LC濾波處理
- 省電系統設計
- 世界級創新電子線路

型號	AR-5000	AR-7500	AR-10K	AR-15K	AR-20K
容量					
容量 (Watts)	3.5KW	5.25KW	7KW	10.5KW	14W
輸入					
輸入電壓範圍	110 VAC ±15% ; 220 Vac ±25%				
輸入頻率範圍	50Hz / 60Hz(自動偵測)				
輸出					
穩壓範圍	±1%				
頻率	50 / 60 Hz				
效率	> 95%				
功率因數	0.7				
失真	< 3% of T.H.D. 線性負載				
AVR					
運作	SPWM (正弦波)				
零件	IGBT				
運作頻率	20 kHz				
保護					
輸入/輸出保護	突波保護、過載保護				
維修	手動旁路開關 (選配)				
顯示與通訊					
顯示	LCD 面板				
外觀尺寸及重量					
尺寸 (寬x長x高) (公釐)	258 x 422 x 333				258 x 532 x 546
淨重 (公斤)	15	24	28	32	40
環境					
操作環境	環境濕度 0-95 % · 環境溫度 0-40°C (不凝結)				
噪音	小於 45 分貝		小於 50分貝		

進入科風官網

取得更多資訊

upspowercom.com